

DESi



AKILLI
KÖPRÜ

KULLANIM KILAVUZU

1. ÜRÜN İÇERİĞİ

- 1 Adet DESİ Akıllı Köprü
- 1 Adet Type-C Kablo
- 1 Adet 5V Duvar Tipi Adaptör



2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Güç: 5V
- Kablo Tipi: Type-C
- Dahili WiFi, Bluetooth ve RF 434mhz modül
- Sınırsız kullanıcı tanımlama
- 2 farklı yetkili tanımlama
- Siyah veya beyaz renk
- 10 metre kullanım mesafesi (ortama göre değişiklik gösterebilir)
- Uyumlu Cihazlar: Utopic R, Utopic R OK, Utopic 2 ve Utopic 3 akıllı kilitler

3. GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.
- Sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Kutu içerisinden çıkan kablo ve adaptör ile kullanılmamalıdır.
- Bu ürün Utopic akıllı kilitler ve bazı DESİ ürünleri ile uyumludur ve tek başına kullanılamaz.
- Toplam 4 farklı Utopic R & Utopic 2 & Utopic 3 akıllı kilit veya mini receiver ekleyebilirsiniz.
- Uzaktan kilitlerinizi açabilir veya kilitleyebilirsiniz.
- Utopic akıllı kilitlerinizin pil durumunu görebilirsiniz.
- Kapınızın kilidini mi açık mı olduğunu görebilirsiniz.
- 4 farklı yetkili kullanıcı ekleyebilirsiniz (Yetkili kullanıcılar sınırsız sayıda kullanıcı ekleyebilir).
- Kullanıcıların hangi kilidi kontrol edebileceğini seçebilirsiniz.
- Bir kullanıcıya dilerseniz birden fazla kilidi kullanma yetkisi verebilirsiniz.
- En performanslı kullanım için, uygulama üzerinden gösterilen WiFi internet sinyal seviyesi, minimum 3. seviye de olmalıdır. Modem ile DESİ Akıllı Köprü arasında maksimum 10 metre olmalıdır.
- DESİ Akıllı Köprü ile Utopic akıllı kilitler arasında maksimum 5 metre olmalıdır. Daha uzak mesafelerde kullanım imkanı bulunmaktadır. Ancak kilit ve pil durumu düzgün görüntülenemeyebilir.
- Kilit açma ve kapama işlemi RF 433mhz üzerinden daha uzun mesafelerden gerçekleştirilebilir. Ancak akıllı kilidinizin, pil durumu ve kilit durumu bluetooth üzerinden kontrol edilmektedir, bu işlem için mesafeler daha kısadır.

Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.

4.1 DESİ SMART Uygulama Kurulumu ve Kayıt İşlemi

- IOS ve Android uygulama marketlerinden DESİ Smart uygulamasını ücretsiz olarak indirmeli ve telefonunuza kurmalısınız.



App Store



Google Play Store

- Uygulamayı açtıktan sonra 'KAYIT OL', 'Google ile Giriş Yap' veya 'Apple ile Giriş Yap' seçenekleri ile DESİ sistemine kayıt ve giriş yapmalısınız.



- DESİ tarafından gönderilen kayıt onay emailini kontrol etmeyi unutmayınız. Onay işleminden sonra kayıt olduğunuz e-posta ve şifre ile giriş yapmalısınız.

Apple ve Google ile girişlerde onay maili gönderilmemektedir.

4.2 İlk Kurulum

- Kutu içerisinden çıkan Type-C kablo ve adaptörü elektrığe bağlayınız.
- İlk kurulum sırasında, akıllı köprü ve Utopic akıllı kilitler arasında en fazla 1-2 metre mesafa olmalıdır.
- Akıllı köprü kurulumu sonrasında Utopic akıllı kilitler ile eşleştirme yapabilmemiz için Utopic akıllı kilidin yetkili kullanıcısı olmalısınız. Aksi halde akıllı köprü kurulumundan sonra eşleştirme işlemi yapılamaz.
- DESİ Smart uygulamasını açınız ve ana ekranda sağ altta bulunan + işaretine dokununuz.



- Ürün ekleme ekranında **'Diğer Ürünler'** seçeneği ile devam ediniz.




- **HubWiFi** isimli cihazın üzerine dokunup, adımları takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz.



- Kurulum sonrasında, DESi Smart uygulamasının ana ekranından akıllı köprüye dokununuz.
- Açılan ekranın sağ alt tarafında bulunan **+** işaretine dokununuz ve **'Utopic Akıllı Kilit Ekle'** seçeneği ile devam ediniz.
- Bu ekranda yetkilisi olduğunuz Utopic akıllı kilit veya kilitler belirecektir.
- Akıllı köprü ile eşleştirmek istediğiniz akıllı kilitin yanında bulunan **'Ekle'** butonuna dokununuz ve uygulama üzerinden adımları takip ediniz.
- Bu aşamada akıllı köprünüz ile Utopic kilidinizin 1 metre uzaklıkta olması gerektiğini unutmayınız. Akıllı köprünüz, Utopic akıllı kilidi bulması 1-2 dakika sürebilir.
- Eğer akıllı köprünüz, Utopic kilidinizi bulamazsa bir uyarı sesi verecektir. **'Vazgeç'** seçeneğini kullanarak tekrar aynı adımlar ile eşleştirme işlemini başlatmalısınız.
- Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra artık ana sayfadan akıllı köprüye dokunarak eşleştirilen Utopic akıllı kilidi veya kilitleri ayrı ayrı görebilirsiniz.

5. KULLANIM

- Akıllı kilidinize uzaktan erişmek için akıllı köprüye dokununuz.
- Açılan ekrandan eşleştirdiğiniz ve kullanmak istediğiniz akıllı kilide dokununuz.
- Kontrol ekranından kilidinizi açabilir veya kilitleyebilirsiniz. Eğer akıllı kilidinizin 3-4 metre uzağında bulunuyorsanız, kilit açma işlemi sırasında onay sorulmaz. Ancak akıllı kilidinizi uzaktan açmak istiyorsanız, ekrana gelen onay sonrasında kilidiniz açılacaktır.
- Akıllı kilidin pil durumu veya kilit durumunu sol üste bulunan durum bilgisi ekrandan görebilirsiniz. Bazı akıllı kilitlerde durum güncellenmesi gecikmeli yansıyabilir. Böyle bir durumda manuel olarak butona dokunarak güncelleme yapabilirsiniz.




- Ayrıca akıllı kilidin ayarlar menüsünden bağlantı tercihinizi değiştirebilir ve dilerseniz ana ekrandan istediğiniz akıllı kilidini WiFi aracılığı ile kontrol edebilirsiniz. WiFi bağlantısı, Bluetooth bağlantı tipine göre daha hızlıdır. Ancak kilit ile ilgili ayarlar yapmak için bluetooth bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.

6. AKILLI KÖPRÜYE KULLANICI EKLEME

Akıllı kilidinizi, köprü aracılığı ile internet üzerinden kullanmasını istediğiniz kişileri ekleyebilir veya istediğiniz de bu yetkiyi geri alabilirsiniz.

- Ana sayfadan akıllı köprü ürününe dokununuz.
- Sağ altta bulunan **'Ayarlar'** butonuna dokununuz ve ardından **'Kullanıcılar'** sekmesine giriniz.
- Açılan ekranın sağ altında bulunan **+** işareti ile eklemek istediğiniz kullanıcı tipini (Yetkilili veya standart) seçerek davet göndermelisiniz.



- Davet edilen kullanıcının email adresi DESi Smart uygulamasına kayıt olduğu email olmalıdır.
- Davet edilen kullanıcının 'Profil' sayfasında yer alan **'Cihaz Davetleri'** sekmesinden, daveti kabul ederek akıllı kilit veya kilitlerinizi uzaktan kontrol edebilir.